



1	Kontrolka	
2	Přípojka plotu	
3	Zemnicí přípojka	
4	Síťový kabel 230V ~	
5	Upevňovací otvor	

a.) Montáž

Upevňovací otvory (5) jsou určeny pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován na svislé stěně, odolné proti požáru, se síťovým kabelem směřujícím dolů, viz obrázek výše. Při venkovní montáži se zařízení musí navíc chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.

b.) Popis funkce zařízení

Spusťte zařízení **bez** plotu a uzemnění. Bliká-li nyní kontrolka (1) červeně nebo zeleně, je přístroj připraven k provozu.

Neblinká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno síťové napětí, resp. napájecí vodiče. Není-li závada patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník.

c.) Popis funkce s připojeným plotem (uzemnění + plot)

1. Připojte plot a uzemnění			
2. Zapojte napájecí kabel 230V			
Kontrolka (1)	Funkce	Napětí plotu	Poznámky
3. Bliká zeleně	Plot i uzemnění v pořádku	> 2500 V = minimální požadavek	Plot v pořádku! (předpoklad : Plot není přerušen)
4. Bliká červeně	<u>Závada:</u> nedostatečné uzemnění	< 2500 V = nedostatečné	<u>Příznaky závady:</u> Napětí za zemnicí tyčí > 1000 V Viz možné příčiny závady v přiloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)
	<u>Závada:</u> Plot je zkratován se zemí		<u>Příznaky závady:</u> Nízké napětí plotu, nepřítomnost nadměrného napětí na zemnicí tyči Změřte napětí plotu: minimální hodnota: 2500V po celé délce plotu Viz možné příčiny závady v přiloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)
5. Neblinká	Zařízení není v pořádku		Viz výše: b.) Kontrola funkce zařízení

Bliká-li kontrolka rychleji než cca 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před uvedením do provozu je zapotřebí zařízení podrobit odborné kontrole.

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v přiloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

Kamír a Co. spol. s r.o., Hronova 273, 39501 Pacov, mobil: 723 227 214, tel/fax:380 711 328, info@kamir.cz, www.kamir.cz